

Фото и наименование	Технические характеристики
 Приемник Retekess T131	Ширина корпуса: 42 мм Высота корпуса: 73 мм Толщина корпуса: 12 мм Наличие гнезда для подключения микрофона. Тип гнезда подключения аудио аппаратуры JACK 3,5мм. Индикатор заряда на LED дисплее иконка в виде батареи. Индикатор рабочего канала на LED дисплее. Индикатор поиска передатчика на LED дисплее иконка в виде движущейся лупы. Тип встроенного аккумулятора: Литий-ионный. Номинальное напряжение аккумулятора: 3.7 Вольт. Время непрерывной работы: 16 часов. Время полной зарядки передатчика: 5 часов Диапазон работы: 195 – 230 МГц Частотная характеристика: 50-18 кГц Соотношение сигнал/шум: >90 дБ Радиус действия устройства в условиях прямой видимости от стандартного передатчика: 60 метров Вес с элементом питания: 50 гр. Переключение каналов: путем удерживания кнопки переключения канала: 5 секунд Материалы использованные в корпусе устройства: передняя часть – пластик, задняя часть – алюминий. Разъем для заряда устройства: Mini USB. Расположение разъема для заряда устройства на верхней части устройства. Количество рабочих радиоканалов: 99
	Ширина корпуса: 55 мм Высота корпуса: 101 мм Толщина корпуса: 14 мм Наличие гнезда для подключения микрофона. Тип гнезда подключения аудио аппаратуры: JACK 3,5 мм. Возможность одновременного использования микрофона и внешнего аудио источника: наличие Светодиодный индикатор заряда Иконка в виде батареи. Светодиодный индикатор разряда Иконка в виде батареи. Тип встроенного аккумулятора: литий-ионный DC3.7V. Емкость встроенного аккумулятора: 950 мАч. Номинальное напряжение аккумулятора: 3.7 Вольт

Передатчик Reteless T130	Время непрерывной работы: 11 часов. Время полной зарядки передатчика: 5 часов Диапазон работы: 195 – 230 МГц Соотношение сигнал/шум: >90 дБ Частотная характеристика: 50-18 кГц Радиус действия устройства в условиях прямой видимости: 60 метров Вес с элементом питания: 50 гр. Количество рабочих радиоканалов: 99 каналов
 Моно-наушник	Тип наушника: накладной, моно. Тип штекера: Jack 3,5 мм. Штекер относительно провода под углом 90 градусов для большей продолжительности службы провода. Диапазон воспроизводимых частот 51 Гц - 15 990 Гц Расчетная мощность 10 мВт Чувствительность 96+(-) 5 дБ (1кГц) Длина провода: 114 см Совместимость работы с приемниками синхронного перевода.
 Микрофон нашейный для передатчика	Тип микрофона: нашейный Диапазон передаваемых частот: 51 Гц - 15 990 Гц Чувствительность: -45 ± 2 дБ/1 кГц Уровень искажений: 0,9% Тип дужки: оголовье или вокруг шеи. Тип штекера: Jack 3,5 мм. Штекер относительно провода под углом 90 градусов для большей продолжительности службы провода. Длина провода: 100 см.
 Микрофон петличный для передатчика	Тип микрофона: петличный. Диапазон передаваемых частот: 51 Гц - 15 990 Гц Чувствительность: -45 ± 2 дБ/1 кГц Уровень искажений: 0,9% Тип штекера: Jack 3,5 мм. Штекер относительно провода под углом 90 градусов для большей продолжительности службы провода. Длина провода: 100 см



Зарядный кейс на 32 устройства

Устройство для заряда 30 приемников и 2 передатчиков
 Ширина корпуса: 26 см
 Длина корпуса: 50 см
 Высота корпуса: 14 см
 Гнездо подключения питания с левой стороны кейса.
 Напряжение питания: 220 Вольт.
 Максимальное количество одновременно заряжаемых устройств: 32.
 Элементы управления на наружных поверхностях кейса: отсутствие.
 Штекеры для заряда приемников: Mini USB.
 Возможность закрыть кейс на ключ.
 Количество замков: 2.
 Материалы использованные в корпусе устройства: пластик, алюминий.



Зарядный кейс на 64 устройства

Устройство для заряда 60 приемников и 4 передатчиков
 Ширина корпуса: 26 см
 Длина корпуса: 57 см
 Высота корпуса: 14 см
 Гнездо подключения питания с левой стороны кейса.
 Напряжение питания: 220 Вольт.
 Максимальное количество одновременно заряжаемых устройств: 64.
 Элементы управления на наружных поверхностях кейса: отсутствие.
 Штекеры для заряда приемников: Mini USB.
 Возможность закрыть кейс на ключ.
 Количество замков: 2.
 Материалы использованные в корпусе устройства: пластик, алюминий.



Зарядная станция USB (10 портов)

Тип: проводной
 Цвет: черный
 Выходной ток на порт: 5В - 3.5А
 Вход адаптера: AC100-240В 50/60 Гц
 Выходная мощность: 60 Вт
 Наличие кабеля: сетевой (вилка)
 Количество разъемов на блоке ЗУ: 10
 Тип разъемов на блоке ЗУ: USB
 Вес: 300 гр.
 Размеры без упаковки: 139 x 85 x 36,5 мм
 Тип установки: настольное



Зарядная станция USB (16 портов)

Тип: проводной

Цвет: черный

Выходной ток на порт: 5В - 7А

Вход адаптера: AC100-240В 50/60 Гц

Выходная мощность: 35 Вт

Наличие кабеля: сетевой (вилка)

Количество разъемов на блоке ЗУ: 16

Тип разъемов на блоке ЗУ: USB

Вес: 430 гр.

Размеры без упаковки: 190 x 95 x 50 мм

Тип установки: настольное